



Instrukcja obsługi – skrócona

Lampa LED Newell RGB Vividha Max

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia lub ciała, przed rozpoczęciem korzystania z produktu, prosimy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności oraz zachować instrukcję do wglądu.

1. Wprowadzenie:

RGB Vividha Max to lampa LED zaprojektowana w wersji slim. Specjalnie zaprojektowana obudowa zapewnia chłodzenie urządzenia. Wbudowane wrota pozwalają na kontrolę strumienia światła a opcjonalnie montowany dyfuzor na jego zmiękczenie. Zbudowana z 216 pięciokolorowych diod LED – RGBWW. Dzięki wbudowanemu uchwyty jest możliwość ustawienia panelu w dowolnym zakresie 360°, co pozwala na idealne dopasowanie światła. Wykorzystanie wysokowydajnego przekształtnika obniżającego napięcie oraz skali wydajności prądu stałego, sprawia, że każda dioda wykorzystuje maksimum możliwości. Z pomocą wyświetlacza TFT z łatwością odczytamy aktualną jasność, temperaturę koloru i stan naładowania akumulatora. Posiada 9 zdefiniowanych tematów świetlnych. Lampa zasilana jest z dwóch akumulatorów typu NP-F (do nabycia oddzielnie) lub zasilacza (w zestawie).

2. Instalacja i użytkowanie:

Zamocuj lampę na statywie oświetleniowym.

Zasilanie

1. Zasilanie akumulatorowe.

Należy umieścić akumulatory w slocie, aż do momentu zablokowania. Włącz urządzenie za pomocą przycisku z lewej strony przestawiając na pozycję „I” – symbol akumulatora. Aby wyciągnąć akumulatory, najpierw wciśnij przycisk zwalniający.

2. Zasilacz:

Umieścić wtyk w gnieździe zasilacza DC. Włącz urządzenie za pomocą przycisku z lewej strony, przestawiając na pozycję „II”

3. Przetaw włącznik na pozycję „0” aby wyłączyć urządzenie

Operacja funkcje:

Przycisk „menu” – menu, wstecz, wyjście, zmiana języka

Przyciski FN1-FN4 – odpowiadają funkcjom wyświetlanym na ekranie.

Gałka SET – dopasuj zaznaczone parametry.

3. Parametry techniczne

- Przeznaczenie: Idealna do szeregu zastosowań w fotografii i filmowaniu.
- LED: RGBWW 0,5 W 216 sztuk
- Moc maksymalna: 40 W

- Natężenie oświetlenia (max): White 1200 LUX / 1 m
- Zakres temperatury barwowej: 2500 / 8500 K (wbudowana regulacja)
- Współczynnik oddawania barw: CRI >95
- Wyświetlacz: TFT
- Funkcje: poziom jasności, RGBW, regulacja temperatury barwowej, zasilanie akumulatorowe, 9 programów tematycznych, mocowany dyfuzor
- Kontrola zasilania: trzystopniowa,
- Tryb sterowania: jasność 0-100%
- Sposób zasilania: Akumulator Typ NP-F litowo – jonowy. Zalecamy stosowanie akumulatorów Newell. Zasilacz DC 15 V 3 A
- Podłączenia: wtyk DC
- Waga netto: około 1202 g
- Temperatura środowiska pracy: 0° ~ 35° C
- Temperatura przechowywania: -10° ~ 50° C
- Wilgotność względna: 20% - 90%
- Wymiary: 275 mm x 68 mm x 258.5 mm

Uwagi:

1. Nie upuszczać urządzenia, nie uderzać i nie narażać na wstrząsy.
2. Temperatura robocza w zakresie 0° do 40° C.
3. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. W przeciwnym razie grozi przegrzaniem i w konsekwencji pożarem.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w panel LED, może doprowadzić to do uszkodzenia wzroku.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych środków i rozpuszczalników, w przeciwnym wypadku może doprowadzić to do pożaru.
6. Po użyciu odłączyć urządzenie od zasilania.
7. Nie włączać urządzenia w opakowaniu, może to doprowadzić do uszkodzenia. Przed włożeniem do opakowania należy poczekać do wystygnięcia urządzenia.

Pełna Instrukcja Obsługi dostępna jest:



Instrukcje oraz warunki
gwarancji
znajdziesz na stronie:
www.fdirect.pl/download

* Specyfikacja oraz projekt urządzenia mogą zostać zmienione bez powiadomienia.