TAOTRONICS
www.taotronics.com

NORTH AMERICA

E-mail : support@taotronics.com(US)
support.ca@taotronics.com(CA)
Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST) US
Distributor: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC. Address:
46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@taotronics.com(UK) support.de@taotronics.com(DE)

support.fr@taotronics.com(FR) support.es@taotronics.com(ES)

support.it@taotronics.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH
Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

Polska

E-mail : info@fdirect.pl

Tel: +48 42 252 99 95 (poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00) PL

Dystrybutor: **Foxfoto > Fdirect**

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.

Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EUDeclaration ofConformity: https://www.taotronics.com/downloads-TT-BA014-CE-Cert.html

MADE IN CHINA

20191010
TT-BA09_V1.6

TAOTRONICS

Model:TT-BA09

TAOTRONICS WIRELESS ADAPTER

Instrukcja obsługi

CONTENTS


English 01/07
Deutsch 08/15
Français 16/23
Español 24/31
Italiano 32/39
Polski 41/47

US UK CA

Package Contents

- 1 x TaoTronics Wireless Adapter (TT-BA09)
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x 3.5mm Female to RCA Male Cable
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Optical Cable
- 1 x User Guide

Product Diagram





1. Power Button
2. Transmitter (TX) / Receiver (RX) Mode Switch
3. SPDIF / AUX Mode Switch
4. 3.5mm Audio Port
5. Optical Audio Input Port (TX Mode)
6. Optical Audio Output Port (RX Mode)
7. Charging Port
8. LED Indicator

Control Functions

Function	Operation
Power On/Off	Press and hold the Power Button for 3 seconds
Pairing	When powered on, press the Power Button twice to start pairing
Mode Switch	Switch to and from TX and RX mode Switch to and from SPDIF and AUX mode
Play / Pause	In RX mode, press the Power Button once to play / pause music

Note:

- RX / TX mode can only be successfully switched after the adapter is turned off for 3 seconds. After the switch, the pairing history of the devices will be cleared.
- The SPDIF and AUX mode can be freely switched.
- In SPDIF mode, connect devices through SPDIF IN for TX mode and SPDIF OUT for RX mode.

LED Indicators

LED Indicator	Status
Solid Red LED	Charging
LED Off	Fully charged
Flashing Red and Blue	Pairing in TX / RX mode
Flashing Red	Low battery
Solid Blue LED	Successfully paired

How to Use

Charging

1. Connect the Micro USB end of the charging cable to the charging port of the Bluetooth adapter.
2. Plug the USB end of the charging cable to a USB charging port or any active USB port.
3. The LED indicator will turn red when charging. It will automatically turn off when the device is fully charged.

Note:

- You can use the adapter while it is charging.
- We recommend charging the unit for at least 2 hours before using it for the first time.

Pairing

Pair in TX mode:

1. Set the TT-BA09 to TX mode and connect it to your non-Bluetooth audio transmitting device.
2. Place your Bluetooth audio receiving device, like earphones or speakers, within a 3 feet / 1 meter range and set it to pairing mode.
3. Turn on the TT-BA09 and tap the Power Button twice to enter pairing mode. After approximately 10 seconds, pairing will be complete.

Note:

- In order to achieve low latency, please make sure your receiving Bluetooth device also support **Qualcomm® aptX™ Low Latency** codec, otherwise you may experience noticeable lag between sound and picture.
- Please make sure your optical cable is plugged in SPDIF IN port/AUX in TX mode.
- Please do not connect TT-BA09 to an amplifier output in TX mode, which may cause over-voltage and damage the adapter.

Pair in RX mode:

1. Set the TT-BA09 to RX mode and connect it to your non-Bluetooth audio receiving device.
2. Turn on the TT-BA09 and tap the Power Button twice to enter pairing mode.
3. Activate the Bluetooth® function on your transmitting device – phone / tablet, and search for the nearby Bluetooth® devices.
4. Find "TaoTronics TT-BA09" in the search results and tap on it to connect. Once connected, the LED indicator will turn solid blue.

Note:

- The adapter will enter pairing mode automatically when powered on for the first time.
- The original pairing memory will be cleared after a mode switch. It will automatically start pairing each time it's powered on.
- The adapter can remember previously paired devices and will attempt to pair with devices automatically, without going into pairing mode.
- Please make sure your optical cable is plugged in SPDIF OUT/AUX port in RX mode.

Pair with two devices at the same time

In TX mode:

- In TX mode, the adapter is able to pair with two Bluetooth stereo earphones/speakers at the same time.

1. Follow the previous instructions in the "Pairing" section to pair the TT-BA09 with your first device.
2. Turn off the Bluetooth function on your first device, tap the Power Button twice to pair and connect to your second device.
3. Turn on the Bluetooth function on your first device. In approximately 10 seconds, the first device will automatically connect in.

Note:

- When you pair with two devices, both can play music at the same time.
- The adapter will automatically re-pair when powered on.

In RX mode:

- In RX mode, the adapter is able to pair with two Bluetooth devices at the same time

1. Follow previous instructions in the “Pairing” section to pair the TT-BA09 with your first device. Disable the Bluetooth function on your first device. Tap the Power Button twice to pair with the second device.
2. Turn on the Bluetooth of the first device, now the TT-BA09 adapter is successfully paired with both devices.

Note:


- Only one device can play music at any time. You have to stop the music on one device to play on the other.
- The adapter will automatically re-pair when powered on.

DE

Lieferumfang

- 1 x TaoTronics kabelloser Adapter (TT-BA09)
- 1 x 3,5 mm Audiokabel
- 1 x 3,5 mm weiblich-zu-Cinch-männlich-Kabel
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x optisches Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Produktdiagramm



1. Ein/Aus-Taste
2. Sender (TX) / Empfänger (RX) Modusschalter
3. SPDIF / AUX Modusschalter
4. 3,5mm Audioanschluss
5. OPT-Audio-Eingang (TX Modus)
6. OPT-Audio-Ausgang (RX Modus)
7. Ladeanschluss
8. LED-Anzeige

Steuerungsfunktionen

Funktion	Bedienung
Einschalten / Ausschalten	Ein / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
Verbinden	Nach dem Einschalten Ein / Aus-Taste zweimal drücken, um Verbinden zu starten
Modusschalter	Umschalten zwischen TX und RX
	Umschalten zwischen SPDIF und AUX
Wiedergabe / Pause	Im RX-Modus Ein / Aus-Taste einmal drücken für Wiedergabe / Pause von Musik

Hinweis:

- Damit zwischen RX und TX umgeschaltet werden kann, muss der Adapter 3 Sekunden lang ausgeschaltet sein. Nach dem Umschalten sind die Verbindungen der Geräte unterbrochen.
- Zwischen den Modi SPDIF und AUX kann frei umgeschaltet werden.
- Im SPDIF-Modus schließen Sie Geräte über SPDIF IN für den TX-Modus und über SPDIF OUT für den RX-Modus an.

LED-Anzeige

LED-Anzeige	Status
leuchtet rot	Wird aufgeladen
LED aus	Vollständig aufgeladen
blinkt rot und blau	Im TX/RX-Modus wird eine Verbindung hergestellt
blinkt rot	Niedriger Akkustand
leuchtet blau	Erfolgreich verbunden

Verwendung

Aufladen

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Ladeanschluss des Bluetoothadapter an.
2. Schließen Sie den USB-Stecker des Ladekabels an einen USB-Ladeanschluss oder einen aktiven USB-Anschluss an.
3. Die LED-Anzeige leuchtet während der Aufladung rot. Sie schaltet sich automatisch ab, sobald der Adapter vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:

- Der Adapter kann verwendet werden, während er aufgeladen wird.
- Wir empfehlen, den Adapter mindestens 2 Stunden vor der ersten Benutzung aufzuladen.

Verbinden

Verbinden im TX-Modus:

1. Aktivieren Sie den TX-Modus Ihres TT-BA09 und verbinden Sie Ihn mit Ihrem Endgerät.
2. Platzieren Sie Ihre Bluetooth Audio Geräte wie Kopfhörer / Lautsprecher in einer Reichweite von nicht mehr als 1 Meter Entfernung vom Adapter und aktivieren Sie deren Vebindungs-modus.
3. Schalten Sie den TT-BA09 ein und drücken Sie die Einschalttaste zweimal um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Nach ungefähr 10 Sekunden ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Hinweis:

- Um eine geringe Latenz zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Ihr empfangendes Bluetooth-Gerät auch den **Qualcomm® aptX Low Latency** -Codec. Andernfalls kann es zu einer spürbaren Verzögerung zwischen Ton und Bild kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr optisches Kabel im TX-Modus am SPDIF IN-Anschluss / AUX angeschlossen ist.
- Schließen Sie den TT-BA09 nicht an einen Verstärkerausgang im

TX-Modus an, da dies zu Überspannung führen und den Adapter beschädigen kann.

Verbinden im RX-Modus:

1. Aktivieren Sie den RX-Modus Ihres TT-BA09 und verbinden Sie Ihn mit Ihrem Endgerät.
2. Schalten Sie Ihren TT-BA09 ein und drücken Sie zweimal auf die Einschalttaste um den Verbindungsmodus zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf Ihrem Sendegerät - Smartphone / Tablet und suchen Sie nach verfügbaren Bluetoothverbindungen.
4. Zum Herstellen einer Verbindung wählen Sie „TaoTronics TT-BA09" aus den Suchergebnissen aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED blau.

Hinweis:

- Der Adapter wechselt automatisch in den Verbindungsmodus, wenn er zum ersten Mal eingeschaltet wird.
- Bei einem Moduswechsel werden die gespeicherten Verbindungsinformationen gelöscht. Der Verbindungsmodus wird automatisch nach dem Einschalten gestartet.
- Der Adapter kann sich zuvor hergestellte Verbindungen merken und wird versuchen, sich mit bekannten Geräten zu verbinden, ohne in den Verbindungsmodus zu wechseln.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr optisches Kabel im RX-Modus am SPDIF OUT-Anschluss / AUX angeschlossen ist.

Mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden

Im TX-Modus:

- Im TX-Modus kann sich der Adapter mit zwei Bluetooth Geräten wie Stereokopfhörer / Lautsprecher zur gleichen Zeit verbinden.

1. Stellen Sie die erste Verbindung des TT-BA09 mit Ihrem ersten Gerät her, wie im Abschnitt „Verbinden" beschrieben.
2. Schalten Sie die Bluetoothfunktion auf dem ersten verbundenen Gerät aus, und drücken Sie zweimal die Einschalttaste zum Herstellen der zweiten Verbindung.
3. Schalten Sie die Bluetoothfunktion auf dem ersten Gerät wieder ein. In ungefähr 10 Sekunden verbindet sich auch das zweite Gerät.

Hinweis:

- Wenn Verbindungen (TX-Modus) zu zwei Geräten gleichzeitig geschlossen werden, können die beiden Geräte gleichzeitig Musik abspielen.
- Der Adapter versucht nach dem Einschalten automatisch, alte Verbindungen wieder herzustellen.

Im RX-Modus:

- Im RX-Modus kann sich der Adapter mit zwei Bluetoothgeräten gleichzeitig verbinden.

1. Stellen Sie die erste Verbindung her, wie im Abschnitt „Verbinden" beschrieben. Schalten Sie die Bluetoothfunktion auf dem ersten verbundenen Gerät aus und drücken Sie zweimal auf die Einschalttaste um die Verbindung mit Ihrem zweiten Gerät herzustellen.
2. Schalten Sie die Bluetoothfunktion auf dem ersten Gerät wieder ein. Jetzt ist der TT-BA09 erfolgreich mit beiden Geräten verbunden.

Hinweis:


- Es kann nur von einem Gerät zurzeit Musik abgespielt werden. Sie müssen die Wiedergabe auf einem Gerät stoppen, um das Abspielen vom anderen Gerät zu ermöglichen.
- Der Adapter versucht nach dem Einschalten automatisch, alte Verbindungen wieder herzustellen.

FR

Contenu du Package

- 1 x Adaptateur Sans Fil TaoTronics (TT-BA09)
- 1 x Câble Audio 3.5mm
- 1 x Câble 3.5mm Femelle vers RCA Mâle
- 1 x Câble de Charge USB
- 1 x Câble Optique
- 1 x Guide d'Utilisation

Description du Produit



1. Bouton d'Alimentation
2. Bascule de Mode Transmetteur (TX) / Récepteur (RX)
3. Bascule de Mode SPDIF / AUX
4. Port Audio 3.5mm
5. Port d'Entrée Audio OPT (TX Mode)
6. Port de Sortie Audio OPT (RX Mode)
7. Port de Charge
8. Voyant à LED

Fonctions de Commande

Fonction	Opération
Allumer / Éteindre	Appuyez et maintenez le Bouton d'Alimentation pendant 3 secondes
Couplage	Appareil allumé, appuyez deux fois sur le Bouton d'Alimentation pour lancer le couplage
Bascule de Mode	Basculer entre les modes TX et RX
	Basculer entre les modes SPDIF et AUX
Lecture / Pause	En mode RX, appuyez une fois sur le Bouton d'Alimentation pour lire / mettre en pause la musique

Note :

- Vous ne pouvez basculer entre les modes RX / TX avec succès seulement après que l'adaptateur soit éteint depuis 3 secondes. Après la bascule, l'historique de couplage des périphériques sera effacée.
- On peut basculer librement entre les modes SPDIF / AUX.
- En mode SPDIF, connectez vos périphériques dans le port SPDIF IN pour le mode TX, ou le port SPDIF OUT pour le mode RX.

Voyants à LED

Voyant à LED	État
LED rouge fixe	Chargement en cours
LED éteinte	Chargement complet
Clignotant rouge et bleu	Couplage en cours en mode TX / RX
Clignotant rouge	Batterie faible
LED bleue fixe	Couplage réalisé

Mode d'Emploi

Chargement

1. Connectez l'extrémité Micro-USB du câble de charge au port de charge de l'adaptateur Bluetooth.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge à un chargeur USB ou à un port USB actif.
3. Le voyant à LED va s'allumer en rouge lors de la charge. Il va automatiquement s'éteindre quand l'appareil sera entièrement chargé.

Note :

- Vous pouvez utiliser l'adaptateur pendant qu'il se recharge.
- Nous vous recommandons de charger l'appareil pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Couplage

Couplage en mode TX :

1. Mettez le TT-BA09 en mode TX mode et connectez-le à votre périphérique de transmission audio non-Bluetooth.
2. Placez votre récepteur audio Bluetooth® tel que d'écouteurs / haut-parleurs, dans un rayon d'1m / 3 pieds et mettez-le en mode de couplage.
3. Allumez le TT-BA09 et appuyez deux fois sur le Bouton d'Alimentation pour entrer en mode de couplage. Après environ 10 secondes, le couplage sera terminé.

Note:

- Afin de réduire le temps de latence, veuillez vous assurer que votre périphérique Bluetooth récepteur prend également en charge le codec **Qualcomm® aptX ™ Low Latency**, sinon vous risquez de constater un décalage notable entre le son et l'image.
- Veuillez vous assurer que votre câble optique est branché sur le port SPDIF IN / AUX en mode TX.
- Veuillez ne pas connecter le TT-BA09 à une sortie d'amplificateur en mode TX, ce qui pourrait provoquer une surtension et endommager l'adaptateur.

Couplage en mode RX :

1. Mettez leTT-BA09 en mode RX et connectez-le à votre récepteur audio non-Bluetooth.
2. Allumez le TT-BA09 et appuyez deux fois sur le Bouton d'Alimentation pour entrer en mode de couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil émetteur – téléphone / tablette et cherchez les appareils Bluetooth® à proximité.
4. Trouvez "TaoTronics TT-BA09" dans les résultats de la recherche et cliquez dessus pour vous y connecter. Une fois connecté, le voyant à LED deviendra bleu fixe.

Note :

- L'adaptateur entre automatiquement en mode de couplage quand vous l'allumez pour la première fois.
- L'historique de couplage précédente sera effacée après une bascule de mode. Il va automatiquement lancer le couplage à chaque fois qu'il sera allumé.
- L'adaptateur peut se souvenir des périphériques précédemment couplés et va tenter automatiquement de s'y appairer, sans entrer en mode de couplage.
- Veuillez vous assurer que votre câble optique est branché sur le port SPDIF OUT / AUX en mode RX.

Couplage avec deux périphériques en même temps

En mode TX :

- En mode TX, l'adaptateur est capable de s'appairer avec deux écouteurs/haut-parleurs stéréo Bluetooth en même temps.

1. Suivez les instructions précédentes de la section « Couplage » pour coupler le TT-BA09 avec votre premier périphérique.
2. Coupez la fonction Bluetooth de votre premier périphérique, puis appuyez deux fois sur le Bouton d'Alimentation pour le couplage avec votre second périphérique.
3. Allumez la fonction Bluetooth sur votre premier périphérique. Sous approximativement 10 secondes, le premier appareil va automatiquement se connecter.

Note :

- Quand vous le couplez avec deux périphériques, les deux peuvent jouer de la musique en même temps.
- L'adaptateur va automatiquement se raccoupler à l'allumage.

En mode RX :

- En mode RX, l'adaptateur est capable de se connecter avec deux périphériques Bluetooth* en même temps.

1. Suivez les instructions précédentes de la section « Couplage » pour appairer le TT-BA09 avec votre premier appareil. Désactivez le Bluetooth de votre premier périphérique. Cliquez sur le

Bouton d'Alimentation deux fois pour lancer le couplage avec le second appareil.

2. Activez le Bluetooth sur le premier périphérique, l'adaptateur TT-BA09 est maintenant successivement appairé avec les deux périphériques.

Note :


- Un seul périphérique à la fois peut jouer de la musique. Vous devez stopper la musique d'un périphérique pour la jouer de l'autre.
- L'adaptateur va automatiquement se raccoupler à l'allumage.

ES

Contenido del paquete

- 1 x Adaptador inalámbrico TaoTronics modelo (TT-BA09)
- 1 x Cable de audio de 3,5 mm
- 1 x Cable macho de 3.5mm hembra a RCA
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Cable óptico
- 1 x Guía del usuario

Diagrama del producto



1. Botón de encendido
2. Transmisor (TX) / Conmutador de modoreceptor (RX)
3. Codificación / interruptor de modo AUX
4. Puerto de audio de 3,5 mm
5. Puerto de entrada de audio OPT (TX Modo)
6. Puerto de salida de audio OPT (RX Modo)
7. Puerto de carga
8. indicador LED

Funciones de control

Función	Operación
Encendido / apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos
Emparejamiento	Una vez encendido, pulse el botón de encendido dos veces para iniciar el emparejamiento
Cambio de modo	Cambiar hacia y desde el modo de TX y RX
	Cambiar hacia y desde SPDIF y el modo AUX
Reproducir/ pausar	En el modo RX, pulse el botón de encendido una vez para reproducir / pausar la música

Nota:

- El modo RX / TX puede ser cambiado solamente con éxito después de que el adaptador esté apagado durante 3 segundos. Después del cambio, se borrará el historial de emparejamiento de los dispositivos.
- El modo SPDIF / AUX se puede cambiar libremente entre ellos.
- En el modo SPDIF, conecte los dispositivos a través de SPDIF IN para el modo de TX y SPDIF OUT para el modo de RX

Los indicadores LED

Indicador LED	Estado
LED rojo fijo	Cargando
LED apagado	Completamente cargado
Intermitente rojo y azul	El emparejamiento en el modo de TX / RX
Rojo intermitente	Batería baja
LED azul fijo	Emparejado con éxito

Cómo utilizarlo

Carga

1. Conecte el extremo Micro-USB del cable de carga al puerto de carga del adaptador Bluetooth®.
2. Enchufe el extremo USB del cable de carga a un puerto de carga USB o un puerto USB activo.
3. El indicador LED se iluminará en rojo durante la carga. Se apaga automáticamente cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Nota:

- Puede utilizar el adaptador mientras se está cargando.
- Se recomienda cargar la unidad durante al menos 2 horas antes de usarlo por primera vez.

Emparejamiento

Emparejar en modo TX:

1. Establecer el TT-BA09 a modo de TX y conectarlo a su dispositivo de transmisión de audio sin la tecnología Bluetooth.
2. Coloca el dispositivo receptor de audio Bluetooth, como auriculares / altavoces, dentro de unos 3 pies / 1 metro de alcance y ponerlo en modo de emparejamiento.
3. Encienda el TT-BA09 y pulse el botón de encendido dos veces para entrar en el modo de emparejamiento. Después de aproximadamente 10 segundos, el emparejamiento se completará.

Nota:

- Para lograr una baja latencia, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth receptor también sea compatible con **Qualcomm® aptX™ Low Latency** codec, de lo contrario, puede experimentar un retraso notable entre el sonido y la imagen.
- Asegúrese de que su cable óptico esté enchufado en el puerto SPDIF IN / AUX en modo TX.
- No conecte el TT-BA09 a una salida de amplificador en modo TX, ya que puede causar sobretensión y dañar el adaptador.

Emparejar en modo RX:

1. Establecer el TT-BA09 al modo RX y conectarlo a su dispositivo de recepción de audio sin la tecnología Bluetooth.
2. Encender el TT-BA09 y pulse el botón de encendido dos veces para entrar en el modo de emparejamiento.
3. Active la función Bluetooth en su dispositivo transmisor - teléfono / tableta, y la búsqueda de los dispositivos Bluetooth® cercanos.
4. Encontrar "TaoTronics TT-BA09" en los resultados de búsqueda y pulse sobre él para conectar. Una vez conectado, el indicador LED se encenderá de color azul.

Nota:

- El adaptador entrará en el modo de emparejamiento de forma automática cuando se encienda por primera vez.
- La memoria de emparejamiento original se borra después de un cambio de modo. Se iniciará automáticamente el emparejamiento cada vez que se encienda el ordenador.
- El adaptador puede recordar dispositivos previamente asociados e intentará emparejar con dispositivos de forma automática, sin entrar en el modo de emparejamiento.
- Asegúrese de que su cable óptico esté enchufado en el puerto SPDIF OUT / AUX en modo RX.

Conectar con dos dispositivos al mismo tiempo,
En el modo de TX:

1. En modo TX, el adaptador es capaz de emparejarse con dos auriculares estéreos / altavoces Bluetooth® al mismo tiempo.
1. Siga las instrucciones anteriores en la sección "emparejamiento" para emparejar el TT-BA09 con su primer dispositivo.
2. Desactive la función Bluetooth® en el primer dispositivo, presiona el botón de encendido dos veces para vincular y conectar a su segundo dispositivo.
3. Active la función Bluetooth® en el primer dispositivo. En aproximadamente 10 segundos, el primer dispositivo se conectará automáticamente.

Nota:

- Cuando se vinculan con dos dispositivos, ambos pueden reproducir música al mismo tiempo.
- El adaptador conectará automáticamente cuando se encienda.

En el modo de RX:

- En el modo RX, el adaptador es capaz de emparejarse con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

1. Siga las instrucciones anteriores en la sección "emparejamiento" para emparejar el TT-BA09 con su primer dispositivo. Desactivar la función Bluetooth® en el primer dispositivo. Toque el botón de

encendido dos veces para emparejar con el segundo dispositivo.
2. Encender el Bluetooth del primer dispositivo, ahora el adaptador de TT-BA09 está emparejado con éxito con ambos dispositivos.

Nota:


- Sólo un dispositivo puede reproducir música en cualquier momento. Usted tiene que parar la música en un dispositivo para poder reproducir música en el otro.
- El adaptador conectará automáticamente cuando se encienda.

IT

Contenuto della Confezione

- 1 x Adattatore Wireless di TaoTronics (Modello: TT-BA09)
- 1 x Cavo Audio da 3.5mm
- 1 x Cavo Maschio da 3.5mm – connettore femmina a RCA
- 1 x Cavo di Ricarica USB
- 1 x Cavo Ottico
- 1 x Guida Utente

Schema del Prodotto



1. Pulsante Accensione
2. Interruttore Trasmettitore (TX)/Ricevitore (RX)
3. Interruttore SPDIF/AUX
4. Porta Audio da 3.5mm
5. Porta Ingresso Audio OPT (TX Modalità)
6. Porta Uscita Audio OPT (RX Modalità)
7. Indicatore Ricarica
8. Indicatore LED

Funzioni di Controllo

Funzioni	Operazioni
Accensione/Spegnimento	Tenere premuto il pulsante d'accensione per 3 secondi
Associazione	Quando è acceso, premere il pulsante di accensione due volte per avviare l'accoppiamento
Interruttore Modalità	Cambiare modalità TX/RX
	Cambiare modalità SPDIF/AUX
Riproduzione/Pausa	In modalità RX, premere il tasto accensione una volta per riprodurre o per mettere in pausa la musica

Nota:

- La modalità RX/TX può essere cambiata con successo solo dopo aver spento l'adattatore per 3 secondi. Dopo il cambio di modalità, la cronologia dei dispositivi connessi sarà cancellata.
- La modalità SPDIF/AUX può essere cambiata ad ogni momento.
- In modalità SPDIF, collegare i dispositivi tramite SPDIF IN per la modalità TX e SPDIF OUT per la modalità RX.

Indicatore LED

Indicatore LED	**Stato**
LED rosso fisso	In carica
LED spento	Ricarica completata
Lampeggiante rosso e blu	Abbinamento in modalità TX/RX
Rosso lampeggiante	Livello batteria basso
LED blu fisso	Accoppiato con successo

Funzionamento

Ricarica

1. Collegare il connettore micro-USB del cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'adattatore Bluetooth.
2. Collegare il connettore USB del cavo di ricarica alla porta di ricarica USB o a qualsiasi porta USB attiva.
3. Il LED di notifica rosso si accenderà durante la carica, spegnendosi non appena il dispositivo sarà completamente carico.

Nota:

- E' possibile utilizzare l'adattatore durante la carica.
- Si raccomanda di caricare il dispositivo almeno due ore antecedenti al primo utilizzo.

Associazione

Associazione in Modalità TX:

1. Impostare il dispositivo TT-BA09 in modalità TX e collegarlo al dispositivo di trasmissione audio non-Bluetooth.
2. Posizionare il dispositivo di ricezione audio Bluetooth, come auricolari/altoparlanti, nel campo di azione di 3 piedi/1 metro e impostarlo in modalità di accoppiamento.
3. Accendere il TT-BA09 e premere il tasto di accensione due volte per entrare in modalità di accoppiamento. Dopo circa 10 secondi, l'associazione verrà completata.

Nota:

- Al fine di raggiungere una bassa latenza, si prega di assicurarsi che il dispositivo Bluetooth di ricezione anche il supporto **Qualcomm® aptX ™ Low Latency** codec, altrimenti potrebbero verificarsi

ritardo notevole tra suono e immagine.
- Si prega di assicurarsi che il cavo ottico sia inserito nella porta SPDIF IN / AUX in modalità TX.
- Si prega di non collegare TT-BA09 ad un'uscita amplificatore in trasmissione, che può causare sovratensione e danneggiare l'adattatore.

Associazione in modalità RX:

1. Impostare il dispositivo TT-BA09 in modalità RX e collegarlo al dispositivo di ricezione audio non-Bluetooth.
2. Accendere il TT-BA09 e premere il tasto di accensione due volte per entrare in modalità di accoppiamento.
3. Attivare la funzione Bluetooth® de del dispositivo di trasmissione - smartphone/tablet, e cercare i dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze.
4. Trovare "TaoTronics TT-BA09" nei risultati di ricerca e cliccare su connetti. Una volta connesso, l'indicatore LED diventerà blu fisso.

Nota:

- L'adattatore entra in modalità associazione automaticamente alla sua prima accensione.
- La memoria di associazione originale viene cancellata ogni volta che si cambia modalità. L'associazione si avvierà in automatico ad ogni accensione del dispositivo.
- L'adattatore memorizza in automatico i dispositivi appaiati in precedenza associandosi automaticamente senza entrare in modalità associazione.
- Si prega di assicurarsi che il cavo ottico sia inserito nella porta SPDIF OUT/AUX in modalità RX.

Associazione di due dispositivi allo stesso tempo in modalità TX:

- In modalità TX, l'adattatore è in grado di associare due altoparlanti / cuffie Bluetooth allo stesso tempo.

1. Seguire le precedenti istruzioni nella sezione “Associazione” per associare il TT-BA09 al primo dispositivo.
2. Disattivare la funzione Bluetooth del primo dispositivo, premere il tasto di accensione due volte per associare e collegare il secondo dispositivo.
3. Attivare la funzione Bluetooth del primo dispositivo. In circa 10 secondi, il secondo dispositivo si connetterà in automatico.

Nota:

- Quando collegati due dispositivi, questi possono riprodurre la musica allo stesso momento.
- L'adattatore si associa in automatico all'accensione.

In modalità RX:

- In modalità RX, l'adattatore è in grado di associarsi a due dispositivi Bluetooth®allo stesso tempo.

1. Seguire le precedenti istruzioni nella sezione “Associazione” per associare il TT-BA09 al primo dispositivo. Disattivare la funzione Bluetooth del primo dispositivo, premere il tasto di accensione due volte per associare e collegare il secondo dispositivo.
2. Accendere il Bluetooth del primo dispositivo, il TT-BA09 si assocerà con successo ad entrambi i dispositivi.

Nota:


- Solo un dispositivo alla volta può riprodurre musica. E' necessario interrompere la musica su un dispositivo per riprodurre musica dall'altro.
- L'adattatore si riassocia in automatico alla sua accensione.

PL

Zawartość Opakowania

- 1 x TaoTronics Wireless Adapter (TT-BA09)
- 1 x przewód audio 3.5mm
- 1 x przewód audio 3.5mm do RCA
- 1 x przewód do ładowania USB
- 1 x przewód optyczny
- 1 x instrukcja obsługi

Schemat produktu



1. Przycisk zasilania
2. Przełącznik trybu: wysyłanie (TX) / odbiór (RX)
3. Przełącznik trybu: SPDIF/AUX
4. Port audio 3.5mm
5. Wejście optyczne audio (tryb TX)
6. Wyjście optyczne audio (tryb RX)
7. Gniazdo zasilania
8. Wskaźnik LED

Funkcje sterowania

Funkcja	**działanie / operacja**
włącz/wyłącz	Wciśnij i przytrzymaj przez 3s przycisk zasilania
Parowanie	Kiedy urządzenie jest włączone wciśnij przycisk zasilania dwa razy by rozpocząć parowanie
Zmień tryb	Przełącz tryb z/na TX / RX - "2" Przełącz tryb z/na SPDIF / AUX - "3"
Odtwórz muzykę	Kiedy urządzenie jest w trybie RX wciśnij przycisk zasilania aby odtworzyć / wstrzymać muzykę

Uwagi:
- Przed zmianą trybu RX/TX należy wyłaczyć urządzeni na około 3 sekundy. Po zmianie historia parowania urządzenia zostanie wyczyszczona.
- Tryby SPDIF oraz AUX można zmieniać bez ograniczeń.
- W trybie SPDIF,należy podłączać urządzenia przez gniazdo optyczne audio (SPDIF IN) jeśli wybrany jest tryb TX oraz gniazdo optyczne audio (SPDIF OUT) jeśli wybrany jest tryb RX.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	**Stan urządzenia**
Stały czerwony sygnał LED	Ładowanie
Brak sygnału LED	Bateria w pełni naładowana
Czerwone i niebieskie błyski	Parowanie w trybie TX / RX
Czerwone błyski	Słaba bateria
Stały niebieski sygnał LED	Parowanie zakończone powodzeniem

Instrukcja użycia

Ładowanie:

1. Połącz przewód Micro USB z dowolnym aktywnym portem USB za pomocą dołączonego przewodu ładującego, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecił na czerwono, a po zakończeniu ładowania wyłączy się automatycznie.

Uwagi:
- Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.
- Zaleca się ładowanie urządzenia przez przynajmniej 2 godziny przed jego pierwszym użyciem.

Parowanie

Parowanie w trybie TX:

1. Należy ustawić tryb TX na urządzeniu TT-BA09 i podłączyć je do urządzenia wysyłającego dźwięk bez funkcji Bluetooth.
2. Należy włączyć tryb parowania w urzadzeniu odbierającym dźwięk z funkcją Bluetooth (np. w słuchawkach lub głośnikach) i umieścić je w promieniu 1 metra od urządzenia.
3. Należy włączyć urządzenie TT-BA09 i wcisnąć dwukrotnie przycisk zasilania aby wejść w tryb parowania. Po około 10 sekundach parowanie zostanie zakończone.

Uwagi:

- Aby zminimalizować opóźnienie należy upewnić się, że urządzenie odbierające dźwięk z funkcją Bluetooth również obsługuje kodek **Qualcomm® aptX™ Low Latency**. W przeciwnym razie może pojawić się zauważalne opóźnienie pomiędzy dźwiękiem a obrazem.
- Należy upewnić się, że podczas trybu TX przewód optyczny jest podłączony do wejścia SPDIF IN / AUX.
- Nie należy podłączać urządzenia TT-BA09 do wyjścia amplitunera w trybieTX mode, ponieważ może to spowodować przepięcie, które uszkodzi urządzenie.

Parowanie w trybie RX

1. Należy ustawić tryb RX na urządzeniu TT-BA09 i podłączyć je do urządzenia odbierającego dźwięk bez funkcji Bluetooth.
2. Należy włączyć urządzenie TT-BA09 i wciśnąć dwukrotnie przycisk zasilania aby wejść w tryb parowania.
3. Należy włączyć funkcję Bluetooth® na urządzeniu wysyłającym - telefonie lub tablecie i wyszukaćurządzenia Bluetooth®.
4. Wśród wyników wyszukiwania należy odnaleźć "Tao Tronics TT-BA09" i kliknąć aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu wskaźnik Led zacznie świecić na niebiesko.

Uwagi:

- Przy pierwszym włączaniu urządzenie uaktywni tryb parowania automatycznie.
- Pierwotna pamięć sparowań zostanie wyczyszczona po zmianie trybu. Parowanie rozpocznie się automatycznie za każdym razem kiedy urzadzenie będzie włączone.
- Urządzenie TT-BA09 pamięta urządzenia, z którymi było już parowane i będzie próbowało się z nimi połączyć automatycznie bez wchodzenia w tryb parowania.
- Należy upewnić się, że podczas trybu RX przewód optyczny jest podłączony do wejścia SPDIF OUT/ AUX.

Parowanie z dwoma urządzeniami jednocześnie

W trybie TX

TT-BA09 może być sparowane jednocześnie z dwoma zestawami głośników / słuchawek, ... z funkcją Bluetooth.

1. Aby sparować TT-BA09 z pierwszym zestawem należy postępować zgodnie z poleceniami z sekcji "Parowanie"
2. Należy wyłączyć funkcję Bluetooth w pierwszym zestawie oraz wcisnąć dwukrotnie przycisk zasilania aby sparować i połączyć TT-BA09 z drugim zestawem.
3. Należy ponownie włączyć funkcję Bluetooth w pierwszym zestawie. Po około 10 sekundach pierwszy zestaw połączy się z TT-BA09 automatycznie.

Uwagi:

- Kiedy sparowane są jednocześnie dwa zestawy, obydwa mogą odtwarzać muzykę w tym samym czasie.
- TT-BA09 automatycznie ponownie się sparuje po włączeniu.

W trybie RX:

TT-BA09 może być sparowane jednocześnie z dwoma urządzeniami z funkcją Bluetooth.

1. Aby sparować TT-BA09 z pierwszym zestawem należy postępować zgodnie z poleceniami z sekcji "Parowanie". Należy wyłączyć funkcję Bluetooth na pierwszym urządzeniu oraz wcisnąć dwukrotnie przycisk zasilania aby sparować TT-BA09 z drugim urządzeniem.
2. Należy włączyć funkcję Bluetooth na pierwszym urządzeniu. TT-BA09 jest sparowane z obydwoma urządzeniami.

Uwagi:

- Tylko jedno urządzenie może odtwarzać muzykę w danym czasie. Konieczne jest zatrzymanie odtwarzania muzyki z jednego urządzenia aby odtworzyć muzykę z drugiego urządzenia.
- TT-BA09 automatycznie ponownie się sparuje po włączeniu.

EN The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DE Die Marke *Bluetooth*® und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizensiert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

FR Le terme et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence.

Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

ES La marca *Bluetooth*® y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

IT La parola e i loghi *Bluetooth*® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc., avviene su licenza.Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

PL Znak słowny i loga *Bluetooth*® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Sunvalleytek International Inc. podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

FCC Compliance

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

www.taotronics.com